

**ŁĄCZNIK SCHODOWY Z
PODŚWIETLENIEM 9125**
**SERIA:
ARGO**

*Stair switch with backlight /
Treppenschalter mit
Hintergrundbeleuchtung / Schodišťový
spínač s podsvícením / Schodiskový
spínač s podsvietením / Lépcső kapcsoló
háttérvilágítással.*



Łącznik schodowy połączony w parze z drugim łącznikiem schodowym pozwala sterować oświetleniem z dwóch różnych miejsc (klatki schodowe, korytarze). Przełączenie jednego łącznika powoduje zmianę stanu w obwodzie na przeciwny. Łącznik posiada podświetlenie przycisku. Montowany jest w standardowej puszcze jako łącznik podtynkowy.

The stair switch connected in pair with the second stair switch allows you to control the lighting from two different places (staircases, corridors). Switching one switch changes the state in the circuit to the opposite one. The switch has a button backlight. It is mounted in a standard box as a flush-mounted switch.

Norma

 Standard: **PN-EN 60669-1**

 Prąd znamionowy
10A

 Napięcie znamionowe
250V AC

 Kolor
Biały


EAN	5902838494677	
Seria / Serie	9125	
Funkcja / Function	Łącznik schodowy z podświetleniem / Stair switch with backlight	
Prąd znamionowy / Rated current	In [A]	10
Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	250 AC
Stopień ochrony / Protection degree	IP20	
Kolor / Colour	Biały / White	
RAL (zbliżony) / RAL (nearing)	1013-P	
Materiał / Material	Tworzywo sztuczne, metal / Plastic, metal	
Wykończenie powierzchni / Surface finish	Błyszcząca / Shiny	
Typ zacisku / Terminal type	Śrubowe / Screw	
Sposób montażu / Mounting method	Ramkowy / Frame	

Montaż / Montage	Podtynkowy / Flush-mounted
Podświetlenie / Backlight	Tak / Yes
Pakowanie / Packing	10/200

Wymiary / Dimensions:

