

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

SERIA:
EBS9D-3F

Indicator lamps / Phasen Kontrollleuchte /
Kontrolka fáze / Kontrolka fázy /
Háromfázisú feszültségjelző.



Lampki sygnalizacyjne EBS9D-3F używane są jako wskaźnik obecności napięcia w obwodach elektrycznych trójfazowych zasilanych prądem AC 50/60Hz i napięciu 230 V.

The EBS9D-3F indicator lamps are used as an indicator of the presence of voltage in three-phase electrical circuits supplied with AC 50/60Hz and 230 V voltage.

Norma

Standard: **PN-EN 60947-5-1**

Moment dokręcenia śrub

Screw Tightening torque **0,6 Nm**

Napięcie znamionowe
230V AC

Źródło światła
LED

Ilość modułów
1



Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	3x230
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency	[Hz]	50/60
Kolory / Colours	Trójkolorowa: czerwony, żółty, zielony / Three colours: red, yellow, green	
Źródło światła / Light source	LED	
Żywotność / Life span	[h]	30 000
Przekrój przewodów łączeniowych Wire cross section	[mm ²]	1 – 16
Pobór mocy / Power consumption	[W]	0.6
Stopień ochrony / Protection degree	IP20	
Temperatura otoczenia / Ambient temperature	[°C]	-5~+40
Liczba modułów / Numbers of modules	1M	
Montaż / Montage	Szyna TH 35mm / TH 35 DIN rail	

Dane techniczne / Specifications

EAN	Seria	Napięcie znamionowe Un [V]	Pobór mocy [W]	Kolor	Ilość modułów	Przekroje przewodów [mm ²]	Pakowanie
EAN	Serie	Rated voltage Un [V]	Power consumption [W]	Colour	Number of modules	Wire cross section [mm ²]	Packing
5902838499832	EBS9D-3F	3x230 AC	0.6	3 kolory: czerwony, żółty, zielony 3 colours: red, yellow, green	1	1-16	12/180

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]

